

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации контроллера с пультом дистанционного управления Y9 и 16001/04

Основное предназначение контроллеров Elektrostandar® - дистанционное управление освещением, люстрами, подсветкой. Однако дистанционное управление светом - не единственное назначение контроллеров. Они могут применяться для дистанционного управления бытовыми приборами, например, вытяжкой на кухне или насосом на дачном участке. Контроллеры работают в радиодиапазоне и не требуют прямой видимости между ПДУ и контроллером-приемником. Каждый пульт с контроллером настроен на свою уникальную частоту, что позволяет использовать в одном помещении несколько контроллеров одновременно.

Контроллер оборудован таймером отключения. При удержании кнопки «TIMER» в течение 3-х секунд на пульте управления отключается электропитание всех каналов контроллера через 15 секунд. Индикатором включения таймера является кратковременное включение/выключение первого канала (1).

Технические характеристики

Макс. мощность: 1000 Вт x 2

Кол-во каналов: 2

Питание: ~ 230 В, 50 Гц

Степень защиты: IP20

Радиус действия: 30 м

Питание пульта: 23A12V

Срок службы 10 лет

Функции кнопок

1	Включение/отключение первого канала
2	Включение/отключение второго канала
TIMER	Автоматическое выключение всех каналов через 15 секунд
ON/OFF	Одновременное включение / выключение всех каналов

Внимание!

- Необходимо учитывать, что максимальный пусковой ток некоторых электроприборов (например, светодиодных и люминесцентных ламп, электродвигателей и т. п.) значительно выше его рабочего тока. При подключении таких электроприборов номинальная мощность на канал не должна превышать 300 Вт.
- К контроллеру возможно подключить только электроприборы, рассчитанные на работу от сети ~ 230 В / 50 Гц.
- Если при нажатии на кнопки пульта световой индикатор на нем не работает, необходимо заменить элемент питания в пульте.
- При скрытом размещении контроллера (гипсокартонный, натяжной потолок) необходимо обеспечить возможность доступа к нему.

Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж изделия должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном питании. Запрещается подключение к

изделию источника потребления энергии, превышающих максимально допустимую мощность.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура – 20 ... + 40 ° С при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю изделия. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на изделии механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков изделия, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи _____

Модель _____

Штамп магазина _____



Elektrostandard ®

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Месяц и год изготовления указан на товаре. . Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. Китай, провинция Чжэцзян, Юйяо зона экономического развития, ул. Фэнъи, 18. Импортёр/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.